




电动缸外形尺寸

伺服电动缸JST-S9系列
S9 出力350KN



JST-S9 活塞杆端 连接方式	外螺纹 内螺纹 杆端关节轴承 U形铰链
JST-S9 折返式 前法兰安装方式	
JST-S9 折返式 后法兰安装方式	
JST-S9 折返式 耳轴安装方式	
JST-S9 折返式 侧面安装方式	
JST-S9 折返式 尾铰安装方式	

ELECTRIC CYLINDER
MANUFACTURING EXPERTS

电动缸制造专家



JST-S9 活塞杆端 连接方式	外螺纹 内螺纹 杆端关节轴承 U形铰链
JST-S9 直线式 前法兰安装方式	
JST-S9 直线式 后法兰安装方式	
JST-S9 直线式 耳轴安装方式	
JST-S9 直线式 侧面安装方式	
JST-S9 直线式 尾铰安装方式	

www.jsf[m]xyxgs.com



JST-S9系列								
型号	类型	丝杆 导程 (mm)	电机 功率 (kw)	电机额 定转速 (rpm)	减速比	额定 出力 (KN)	额定 速度 (mm/s)	额定 行程 (mm)
JSTS9-ZX001-F□□-S□□-V□□	直线式	10	11	1500	无	37	250	050、 100、 150、 200、 250、 300、 400、 450、 500、 800、 1000、 1200、 1500、 2000、 3000、 (可选)
JSTS9-ZX002-F□□-S□□-V□□			15			50	250	
JSTS9-ZX003-F□□-S□□-V□□		20	11			18	500	
JSTS9-ZX004-F□□-S□□-V□□			15			25	500	
JSTS9-ZF001-F□□-S□□-V□□	折返式	10	11	1500	1:1	37	250	
JSTS9-ZF002-F□□-S□□-V□□					1:1.5	56	166	
JSTS9-ZF003-F□□-S□□-V□□					1:2	74	125	
JSTS9-ZF004-F□□-S□□-V□□			15	1500	1:1	50	250	
JSTS9-ZF005-F□□-S□□-V□□					1:1.5	76	167	
JSTS9-ZF006-F□□-S□□-V□□					1:2	101	125	
JSTS9-ZF007-F□□-S□□-V□□		20	30	800	1:1	170	133	
JSTS9-ZF008-F□□-S□□-V□□					1:1.5	250	88	
JSTS9-ZF009-F□□-S□□-V□□					1:2	350	66	
JSTS9-ZF010-F□□-S□□-V□□			11	1500	1:1	18	500	
JSTS9-ZF011-F□□-S□□-V□□					1:1.5	28	333	
JSTS9-ZF012-F□□-S□□-V□□					1:2	35	250	
JSTS9-ZF013-F□□-S□□-V□□			15	1500	1:1	25	500	
JSTS9-ZF014-F□□-S□□-V□□					1:1.5	35	333	
JSTS9-ZF015-F□□-S□□-V□□					1:2	50	250	
JSTS9-ZF016-F□□-S□□-V□□			30	800	1:1	85	266	
JSTS9-ZF017-F□□-S□□-V□□					1:1.5	125	177	
JSTS9-ZF018-F□□-S□□-V□□					1:2	170	133	

※ 备注: 1.我司标配电机为是松下伺服电机,也可根据客户要求选配电机。选配电机类型有:伺服电机, 直流电机, 步进电机和三相异步电机等。
2.可以选择其他规格导程。请联系我们了解更多详情。
3.可以选择其他推力与速度, 以及减速比或者加装精密行星减速机。请联系我们了解更多详情。